

IAdea MBR-1100 Мультимедийный медиаплеер Full HD для Digital Signage



IAdea MBR-1100 - легкий медиаплеер размером с ладонь. Предназначен для демонстрации контента или рекламных материалов, имеет функции отображения дополнительных информационных блоков таких как бегущая строка, прогноз погоды и т.д.

Потрясающее 1080p качество

Несмотря на свои небольшие размеры, устройство не имеет недостатков в функциональности и производительности - потрясающая графика и воспроизведение видео в формате 1080p, плавная скорость отображения бегущей строки, отчеты о погоде в реальном времени, актуальные новости и многое другое.

Простота и гибкость использования

В таком небольшом форм-факторе скрыты довольно большие возможности. Управление контентом MBR-1100 удаленное. Вы можете управлять воспроизводимым контентом, а также менять, включать или отключать его.

Быстрая и простая настройка

Просто подключите питание, а затем подключите IAdea MBR-1100 к HDMI-порту дисплея, чтобы начать работу. Этот небольшой плеер, весом не больше, чем весит колода карт, может быть прикреплен к задней части экрана с помощью липучки. Легко устанавливается в ограниченном пространстве.

[Информация о компании:](#)

IAdea MBR-1100

Мультимедийный медиаплеер Full HD для Digital Signage

Поддерживаемые стандарты	
Поддерживаемые стандарты	HTML5, JavaScript, и CSS, Android 4.4 API, W3C SMIL для кроссплатформенного управления, W3C виджеты
Поддерживаемые форматы	S1 (JPEG 480p baseline), S2 (JPEG 720p baseline), S4 (MPEG L2 audio), S5 (MP3 audio, 384Kbps), S6 (MPEG-1 SIF, 3Mbps CBR), S7 (MPEG-1 480p, 10Mbps CBR), S8 (MPEG-1 720p, 15Mbps CBR), S9 (MPEG-2 480p, 6Mbps CBR), S10 (MPEG-2 720p, 12Mbps CBR), S11 (H.264/MPEG-4 AVC, 480p, 6Mbps CBR), S12 (H.264/MPEG-4 AVC, 720p, 10Mbps CBR), E1 (PNG 24bpp+alpha, 480p), E2 (PNG 24bpp+alpha, 720p), E4 (VC-1/WMV9, MP@ML, 720p), E7 (MPEG-4 ASP, 480p, 10Mbps CBR), E8 (H.264/MPEG-4 AVC, 1080p, 20Mbps CBR)
Расширенные функции Digital Signage	
Расширенные функции	Удаленный ввод в эксплуатацию; функции AlwaysOn, AppLock для предотвращения несанкционированного доступа; функция StrongCache для непрерывного воспроизведения, даже когда сеть недоступна
Поддержка HTML5	
Поддержка HTML5	Виджеты календаря, часов, новостей, погоды, интегрированных веб-страниц; Поддержка пехнологии HTML5, включая CSS и Javascript; Инструмент для браузера на базе WebKit, аналогичный Google Chrome и Apple Safari
Возможности Digital Signage	
Возможности Digital Signage	Возможность наложения изображения PNG overlay, прогноза погоды, бегущей строки; Автоматическое воспроизведение контента после восстановления питания; Встр. WDT для автообнаружения ошибок; Часы реального времени с резервной батареей
Управление контентом	
Управление контентом	Утилита SignApps Express
Связь	
Связь	Wi-Fi: 802.11 b/g/n; HDMI 1.4 (Full-HD 1080p со звуком); Micro USB для ADB; Ethernet 10/100 BASE-T; USB 2.0 x 2; Дополнительный мобильный модуль 3G / 4G через USB

Информация о компании:

IAdea MBR-1100

Мультимедийный медиаплеер Full HD для Digital Signage

Локальное хранилище	
Локальное хранилище	8 ГБ флэш-памяти (около 360 минут видео 720p @ 3 Мбит/с); Слот для карт Micro SD (до 128 Гб)
Аксессуары в комплекте	
Аксессуары в комплекте	Кабель HDMI (папа/мама), внешняя антенна Wi-Fi 5 дБ, липучка, VESA 100x100
АС адаптер	
Вход	100-240В, 50-60 Гц, 0.5А макс
Выход	5.35В, 2А
Общие	
Рабочая температура	от 0 до 40°C
Влажность	от 10 до 85% при 40 ° С, без конденсации
Габариты, мм	107 x 68 x 25.3
Масса	108,1 г

Информация о компании: